



Универсальный пульт HR MULTI 2

www.lazytech.ru

8(800)7005233

Копирование пультов со статичным кодом.

1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод загорится ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 2. Светодиод погаснет.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро каждые 2 секунды.
3. Поднесите пульт, который хотите скопировать, к передней части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 см.
4. Нажмите и держите нажатой кнопку у копируемого пульта. На "MULTI 2" в этот момент ничего нажимать не нужно. Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" не начнет быстро мигать. После этого отпустите кнопку на копируемом пульте.
5. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 2", где вы хотите сохранить с копируемый код. Код скопирован, дождитесь пока индикатор погаснет.
6. Чтобы точно убедиться, что копия сделана правильно, пульт нужно проверить на автоматике. Если пульт не работает, убедитесь что автоматика точно работает в статичном коде. Если точно статичный код, проведите процедуру копирования еще раз.

Примечание:

- Если светодиод, во время копирования, мигнет только 3 раза и погаснет, это означает, что код не был скопирован. В этом случае повторить операцию с начала.
- Чтобы дублировать вторую кнопку, повторите операцию с первого пункта.

Копирование пультов с динамичным кодом.

1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод загорится ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 2. Светодиод погаснет.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро каждые 2 секунды.
3. Поднесите пульт, который хотите скопировать, к передней части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 см.
4. Нажмите и держите нажатой кнопку у копируемого пульта. На "MULTI 2" в этот момент ничего нажимать не нужно. Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" не начнет быстро мигать. После этого отпустите кнопку на копируемом пульте.
5. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 2", где вы хотите сохранить копируемый код. Код скопирован, дождитесь пока индикатор погаснет.
6. После процедуры копирования Вам нужно записать пульт в память приемника или блока управления. Чтобы это сделать следуйте указаниям инструкции к данной модели автоматики.

Примечание:

- Если светодиод, во время копирования, мигнет только 3 раза и погаснет, это означает, что код не был скопирован. В этом случае повторить операцию с начала.
- Чтобы дублировать вторую кнопку, повторите операцию с первого пункта.

Копирование пультов с динамичным кодом компании ВФТ.

1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод загорится ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 2. Светодиод погаснет.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро каждые 2 секунды.
3. Поднесите пульт, который хотите скопировать, к передней части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 см.
4. Нажмите и держите нажатой кнопку у копируемого пульта. На "MULTI 2" в этот момент ничего нажимать не нужно. Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" после ровного света будет моргать каждые 2 секунды. Отпустите кнопку на копируемом пульте.
5. Теперь нужно передать код секретной кнопки. Для этого нажмите секретную кнопку на оригинальном пульте (на старых моделях) или одновременно кнопку 1 и 2 на новых моделях. Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" не начнет быстро мигать. После этого отпустите все кнопки на копируемом пульте.
6. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 2", где вы хотите сохранить копируемый код. Код скопирован, дождитесь пока индикатор погаснет.
7. После процедуры копирования Вам нужно записать пульт в память приемника или блока управления. Чтобы это сделать следуйте указаниям инструкции к данной модели автоматики ВФТ.

Копирование пультов FAAC SLH и GENIUS 868

Внимание, пожалуйста:

Убедитесь, что пульт дистанционного управления MASTER.

Нажатие любую кнопку, светодиод должен выдать двойную вспышку, если двойной вспышки нет, а светодиод горит ровным светом, то это не МАСТЕР пульт. Скопировать такой пульт не получится.

1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод загорится ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 2. Светодиод погаснет.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро каждые 2 секунды.
3. Чтобы пульт FAAC излучал код, который можно скопировать, нужно на пульте FAAC нажать кнопки 2 и 3. После этого светодиод на пульте FAAC начнет мигать.
4. В то время как светодиод на пульте FAAC мигает, поднесите пульт FAAC к передней части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 см и нажмите копируемую кнопку. На "MULTI 2" в этот момент ничего нажимать не нужно. Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" не начнет быстро мигать. После этого отпустите кнопку на копируемом пульте.
5. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 2", где вы хотите сохранить с копируемый код. Код скопирован, дождитесь пока индикатор погаснет.
6. Чтобы точно убедиться, что копия сделана правильно, пульт нужно проверить на автоматике. Если пульт не работает, проведите процедуру копирования еще раз.

Совместим с пультами:

ADYX	BRAVO, TE4433
ALLMATIC	B.ROOVER, B.RO2WN, TECH3
APERTO	TX02-434-2, TX03-434-4
APRIMATIC	TR, TM
BALLAN	FM404B, 4013
BENINCA	TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV
BFT	MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC
CARDIN	S449, S486
DEA	TR MIO
DITEC	GOL
FAAC	XT4 433 RC
FAAC	XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH
FADINI	JUBI SMALL
GENIUS	BRAVO 433
GENIUS	AMIGO, AMIGOLD, KILO
GIBIDI	AU01590, AU1600, DOMINO
KEY	900TXB - 42R
KING GATES	STYLO
LABEL	SPYCO
MHOUSE	TX4
MOOVO	MT4
NICE	SMILO, FLOR-S
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504
O&O	T.COM, TWIN, TX
PRASTEL	TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E
PUJOL	VARIO, MARTE
RIB	LITHIO
SEAV	BE HAPPY
SICE	4790207
SOMFY	TELIS
SOMMER	4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TX02 (434)
TAU	250 SLIM RP, 250 T4 RP
TELCOMA	FM 402, FM 402 E
VDS	TRQ